



TBH45

### ■ 特性

- 當停電時，備用電池可供100個小時運轉。  
(僅供時間正常運轉，並非控制輸出端的開或關)
- 15分設定間隔，24小時刻度盤嵌入時間設定片。
- 方便的  $\odot$  / I 選擇開關
  - $\odot$  : 24小時程式自動控制
  - I : 永久控制開啟

### ■ 規格

| 型 號         | TBH45                        |
|-------------|------------------------------|
| 驅 動 方 式     | 交流式                          |
| 額 定 電 壓     | 110-250V                     |
| 頻 率         | 45-60Hz 共用                   |
| 機 蕊         | Quartz                       |
| 停 電 記 憶     | 100 個小時                      |
| 阻 性 負 載     | 250V AC 16A                  |
| 燈 泡 負 載     | 2A                           |
| 電 感 負 載     | 10A ( $\cos\phi = 0.7$ 或以上 ) |
| 馬 達 負 載     | 4A                           |
| 最 小 設 定 單 位 | 15 分                         |
| 最 小 設 定 間 隔 | 15 分                         |
| 動 作 次 數     | 96 次                         |

### ■ 注意事項

1. 第一次使用前，請先將電池充電10分鐘後再使用。
2. 在設定時間時，請將刻度盤依照箭頭指示方向旋轉。  
若強制性反方向旋轉刻度盤，會造成故障。
3. 請注意定時開關供電的額定電壓和電壓範圍。
4. 下列地方請不要使用：
  - 環境溫度在-10°C以下或+50°C以上的場所
  - 潮濕的場所
  - 粉塵多的場所
  - 室外等直接接觸水滴及受雨淋的場所
  - 振動多的場所
5. 當使用定時開關負載容量超過額定容量時，請必需搭配使用電磁開關或電磁接觸器。
6. 安裝方式: 35mm DIN 軌條 (PF-A1)

### ■ 配線圖

